

ODEČTOVÁ JEDNOTKA RFU 35

Popis a použití

Rádiová odečtová jednotka RFU 35 slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných indikátory topných nákladů E-ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměr E-RM 30. Jednotka se připojuje k počítači (obvykle notebook / netbook) přes standardní USB rozhraní.

Jednotka může být použita s dodávanou všesměrovou prutovou anténou nebo může být pro zvýšení dosahu vybavena volitelnou panelovou anténou ZZ P-868.

Obsah balení

- odečtová jednotka RFU35
- přídatná infračervená sonda
- všesměrová prutová SMA anténa (1 dBi)

Postup instalace

- Pro instalaci ovládacího software RFU PC stáhněte z webu www.metra-su.cz, nutné přihlášení do zákaznické sekce (Všeobecné soubory → Software → RFU PC (EN).zip). Podle verze operačního systému vyberte soubor ze složky:
 - **RFU PC V0.0 INSTALLER** – všechny verze Windows (XP, Vista, 7, Server) mimo W7 Starter
 - **RFU PC V0.0 INSTALLER WINDOWS 7 STARTER** – Windows 7 Starter.
- Pro instalaci jsou nutná administrátorská práva k danému počítači.
- Pokud bude s jednotkou pracovat i jiný uživatel než administrátor, doporučujeme u Windows Vista a vyšších nainstalovat program do jiné složky než Program Files, př. C:\RFU. *Důvodem je vysoká úroveň ochrany složky Program Files, která by znesnadňovala používání odečtové jednotky RFU 35 (běžný uživatel např. nemá možnost zápisu).*
- Po úspěšné instalaci připojte odečtovou jednotku RFU 35 do USB portu. Po detekci nového hardware postupujte při instalaci ovladačů podle pokynů na monitoru.
- Pokud operační systém (často u Windows 7) ohlásí, že ovladače nejsou nainstalovány správně, je možné postupovat dvěma způsoby:
 - zvolit automatické stažení z internetu

- manuálně vybrat ovladače, které naleznete po stažení ve složce FTDI DRIVERS FOR 32 bit AND 64bit WINDOWS.
- Zkopírujte licenční soubor RFU30.STS, který naleznete na webu (Data → Složka s Vaší licencí → RFU35 → ##### (číslo RFU jednotky) do složky:
[Vámi zvolený aresář]\RFU30
Např.: C:\RFU\RFU30
- Připojte anténu k RFU 35 (přiloženou všesměrovou anténu nebo panelovou anténu ZZ P-868) a připojte RFU 35 do USB portu.
- Spusťte program RFU PC a můžete začít odečít.

Více informací naleznete v manuálu k RFU 35.

Záruka

Výrobce poskytuje ovládací software RFU PC jako součást odečtové jednotky RFU 35 pouze pro operační systém MS Windows XP a novější.

Licenční data [.STS] jsou dodávána výrobcem a jsou určena k použití pouze pro jednu instalaci ovládacího software RFU PC na jednom počítači.

Doporučujeme data pravidelně zálohovat. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat.

Prohlášení o shodě, prohlášení ke směrnici RoHS

Prohlášení o shodě a ke směrnici RoHS naleznete na stránkách výrobce:

www.metra-su.cz

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

Fax: 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: <http://www.metra-su.cz>

